



## **AUDI**

### **Alle modeller med 2,6 l-motor**

### **Motorkode: ACZ,ABC**

#### **Motorstyreenhed med selvstyring**

#### **Måling af lukket strømkredsløb i køretøjet ved**

#### **batteriafladning**

Når der foretages en måling af det lukkede strømkredsløb på ovennævnte køretøjer pga. konstant batteriafladning, skal følgende observeres: Disse køretøjers indbyggede motorstyreenhed fungerer med såkaldt selvstyring eller også med efterløbsfunktion.

Disse funktioner kan efter slukningen af motoren stadig være aktive i op til 2,5 timer. Inden for dette tidsrum kan det lukkede strømkredsløb lede op til 250mA. Hvis der samtidigt i dette tidsrum - som følge af reparationsarbejde - afkobles stikforbindelser i motorledningsgruppen, så kan det føre til fejlinput i motorstyreenheden. I dette tilfælde skal fejlhukommelsen aflæses og derefter annulleres.

