



Opel Corsa C - årgang 2001-2002 **Opel Agila - årgang 2001-2002**

Motor starter ikke eller fejltænder - vedrører motorerne: Z10XE / Z12XE

Hvis ovennævnte problem opstår, kan årsagen være, at jord-/stilledninger eller stikforbindelser sidder løst. Uønsket EMK-påvirkning kan forårsage fejl ved signaltolkningen i styreenheden til startspærren. Desuden lagres fejlkoden P1612 (startspærre, intet eller forkert signal) i hukommelsen.

I givet fald skal alle jord-/stilledninger for motor og karosseri samt stikforbindelserne på styreenheden til startspærren og ECU'en tjekkes og om nødvendigt fastgøres. Herefter skal fejllageret slettes.

Vigtigt:

Det hjælper ikke noget at udskifte styreenheden til startspærren eller ECU'en, da EMK-påvirkningen stadig vil være til stede.

Bulletin