



OPEL

Antara

Année modèle : 2007

Avec moteur : Z20DMH/Z20DM/Z24XE/Z32SE

L'écran de la radio s'éteint sporadiquement / Le moteur est en mode dégradé

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, un régulateur d'alternateur défectueux peut causer une défaillance sporadique de l'écran de la radio. Le moteur peut en outre passer en mode dégradé.

Les codes d'erreur suivants sont ce faisant souvent enregistrés :

Body Control Modul (BCM) : B1517 (tension de batterie)
Calculateur moteur : P0621 (défaut alternateur)
P0622 (défaut alternateur)

Un régulateur d'alternateur modifié (93744610) doit être monté pour y remédier.

Les régulateurs modifiés ont été utilisés en production à partir des numéros de châssis suivants :

W0LLA63F870094862 - pour code moteur Z20DM/Z20DMH
W0LLA63F170151709 - pour code moteur Z24XE
W0LLA63F370094865 - pour code moteur Z32SE

Remarque : effacer la mémoire des défauts après réparation.