



Opel

Antara

Model yılı: 2007

Motor : Z20DMH/Z20DM/Z24XE/Z32SE

Radio göstergesi ara sıra devre dışı kalıyor / Motor acil çalıştırma modunda bulunuyor

Yukarıda belirtilen araçlarda arızalı bir jeneratör regülatörü radyo ekranının ara sıra devre dışı kalmasına yol açabilir. Ayrıca motor acil çalıştırma moduna geçebilir. Bu sırada çoğunlukla aşağıdaki hata kodları tespit edilir:

Body Control Modul (BCM): B1517 (Akü gerilimi)
Motor kumanda cihazı: P0621 (Jeneratör hatası)
P0622 (Jeneratör hatası)

Sorunu gidermek için modifiye edilmiş bir jeneratör regülatörü (93744610) monte edilmelidir.

Üretimde, aşağıdaki şasi numarasından itibaren modifiye edilmiş regülatör kullanılmıştır:

WOLLA63F870094862 - Z20DM/Z20DMH motor kodu için
WOLLA63F170151709 - Z24XE motor kodu için
WOLLA63F370094865 - Z32SE motor kodu için

Uyarı: Onarım yaptıktan sonra arıza belleğini silin.

Flaş bilgi

