

# Mini (R50/52/53) - Bremsleuchten leuchten ständig | HELLA

Mini (R50/52/53)

Baujahr 2002-2006

## Alle Modelle mit Klimaanlage

Bremsleuchten leuchten ständig

Wird der oben genannte Fehler vom Kunden beanstandet, so könnte eindringendes Wasser in den relevanten Kabelbaum, die Ursache dafür sein. Durch verstopfte Wasserabläufe vom Verdampferkasten kommt es zur Wasseransammlung. Das überlaufende Wasser dringt durch die Steckerverbindung in den am Verdampferkasten montierten Kabelbaum. Unter Umständen ist auch der Kabelbaum selber die Ursache. Durch eine nicht korrekte Verlegung vom Kabelbaum, drückt dieser auf die Ablaufschläuche und verringert so den Querschnitt. In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Wasserabläufe auf Durchgang prüfen und ggf. reinigen.
- Verlegung vom Kabelbaum prüfen und ggf. neu verlegen.
- Steckerverbindung trocknen und auf Korrosion prüfen und ggf. reinigen bzw. erneuern.