

Opel Antara - Radiodisplay fällt sporadisch aus | HELLA

Opel

Antara

Modelljahr: 2007

Mit Motor: Z20DMH/Z20DM/Z24XE/Z32SE

Radiodisplay fällt sporadisch aus

Radiodisplay fällt sporadisch aus / Motor befindet sich im Notlauf

Bei o.g. Fahrzeugen kann ein fehlerhafter Generatorregler zum sporadischen Ausfall des Radiodisplays führen. Desweiteren kann der Motor in den Notlauf gehen.

Dabei sind oftmals folgende Fehlercodes abgelegt:

Body Control Modul (BCM): B1517 (Batteriespannung)

Motorsteuergerät: P0621 (Generatorfehler)

P0622 (Generatorfehler)

Um Abhilfe zu schaffen sollte ein modifizierter Generatorregler (93744610) verbaut werden.

In der Produktion wurden ab folgenden Fahrgestell-Nr. modifizierte Regler verwendet:

W0LLA63F870094862 - für Motor Code Z20DM/Z20DMH

W0LLA63F170151709 - für Motor Code Z24XE

W0LLA63F370094865 - für Motor Code Z32SE

Hinweis: Nach der Reparatur den Fehlerspeicher löschen.