



VW Golf IV - op til årgang 02/1999

Centrallåsesystem / kabine- og læselamper virker ikke / sikring nr. 14 brændt over

Hvis centrallåsesystemet og kabine- og læselamper ikke virker, og sikring nr. 14 er brændt over, kan årsagen være et beskadiget ledningsbundt.

Problemet rammer kablerne til bagagerumsklappen i området omkring tagforstærkningen på C-rammen til højre og venstre. Fejlen afhjælpes ved at reparere kabler, hvis de er beskadiget, og isolere dem bedre til at modstå belastninger fremover. Sikring nr. 14 skal skiftes.

Bulletin