



VW

Transporter (T4)

Produktionsår : 1992 - 2000

Motor: ABL (1,9 TD)

Olietrykkontrollampe lyser/ blinker

Hvis olietrykkontrollampen i ovennævnte biler lyser eller blinker, kan årsagen være en defekt elektrisk forbindelse på generatoren.

Følgelig skal mekanikeren, i tilfælde af manglende olietryk, først kontrollere olietrykket og udskifte olietryksskotten, om nødvendigt. Det er ikke altid, at fejlen kan afhjælpes herved. På ovennævnte bil skal også de elektriske forbindelser på generatoren kontrolleres. Korroderede eller løse forbindelser (klemme „W“ = omdrejningstalsignal) kan medføre, at olietrykkontrollampen pga. en „returstrøm-/fejlstrøm“ i kombiinstrumentet lyser/blinker.

Denne information kan også være relevant for andre biler modeller og motorvarianter.