



## **Land Rover Defender** **Alle Td5-Dieselmotore** **Fahrgestell-Nr.: XA 159810 - YA 183386**

### **Bremsleuchten ohne Funktion/ Batterie entladen**

Sollte es bei o.g. Fahrzeugen zum Ausfall der Bremsleuchten kommen oder sich die Batterie während der Fahrt entladen, kann dies durch eine defekte Sicherung hervorgerufen werden. Überprüfen Sie die gemeinsame Sicherung für die Bremsleuchten und die Rückfahrscheinwerfer im Sicherungskasten auf der Beifahrerseite. Die vorhandene 10 Ampere Sicherung kann durchbrennen, wenn durch Anhängerbetrieb die elektrische Last um mehr als 3,5 Ampere über der Fahrzeuglast liegt. Da die Sicherung auch den Stromkreis für den Generatorregler absichert, wird bei defekter Sicherung die Batterie nicht mehr geladen.

In diesem Fall kann die 10-A- Sicherung gegen eine 15-A- Sicherung ausgetauscht werden. Zuvor muss die elektrische Anlage jedoch hinsichtlich Kontaktierung und Kurzschlüsse überprüft werden.

#### **Achtung:**

Die Verwendung einer Sicherung mit mehr als 15-A, kann zu Schäden im Bordnetz führen.

Blitz-Info

