



## BMW E36 berlina

### Fallo de las luces de matrícula, luces del maletero y eventualmente del cierre centralizado.

Si en estos vehículos se observa que no funcionan las luces de matrícula ni las luces del maletero y que en ocasiones falla el cierre centralizado, puede que el cable que pasa junto al amortiguador izquierdo del portón del maletero esté dañado (imagen). Para subsanar el fallo se puede instalar un nuevo juego de cables o reparar el cable dañado. Durante la producción se sustituyó la envoltura de plástico duro del cable por una envoltura blanda. Por lo general este fallo afecta a los antiguos vehículos que llevan la envoltura de plástico duro.

#### Nota:

El cable original para la reparación se suministra con el equipamiento de "cierre centralizado". En los vehículos sin cierre centralizado se deben aislar y desconectar los cables innecesarios. En vehículos sin Check-Control se debe conectar el cable gris/negro/amarillo (luz de matrícula derecha) con el cable gris/negro del mazo de cables del vehículo.

