



## **VW Golf IV** **Fabricación hasta 02/1999**

### **Avería del cierre centralizado, luces de interior y de lectura, fusible nº 14 quemado**

Si en estos vehículos se detecta que el cierre centralizado y las luces de interior y de lectura no funcionan y que el fusible nº 14 está quemado, la causa pueda radicar en un mazo de cables defectuoso.

Este fallo afecta a los cables que van hacia el portón del maletero en la zona de reforzamiento del techo a la izquierda y a la derecha del montante C.

Para solucionar este fallo, deberán repararse los cables dañados aislándolos mejor para evitar un nuevo desgaste a causa del rozamiento. El fusible nº 14 deberá sustituirse.

**Boletín informativo**