



Audi A6 (4B..) Todos los modelos

Se muestra “puerta abierta” en el instrumento combinado, la iluminación interior no funciona, la alarma antirrobo salta por error.

Si en estos vehículos se observa que con las puertas cerradas el instrumento combinado muestra una puerta abierta, que no funciona la iluminación interior o que la alarma antirrobo salta por error, la causa puede radicar en un microconmutador defectuoso en la cerradura de la puerta. Para el diagnóstico de fallos se puede leer la memoria de averías con un equipo de diagnósticos adecuado y comprobar el funcionamiento del microconmutador en los valores de medición.

Para corregir este fallo, es preciso sustituir la cerradura de la puerta con el microconmutador defectuoso.