



Mercedes Benz W 124 con sistema de alarma antirrobo

No es posible activar/desactivar con la llave el sistema de alarma antirrobo.

Si en este vehículo se observa que no es posible activar/desactivar el sistema de alarma antirrobo con la llave del vehículo, la causa puede radicar en un mal contacto en la cerradura de la puerta.

En este caso, el contacto Reed (pulsador de la cerradura) en la cerradura de la puerta izquierda está defectuoso o roto.

Para corregir este fallo, se deberá sustituir el contacto.

Dado que ya no existe la versión antigua del contacto de láminas flexibles, será preciso sustituir el cilindro de cierre en su totalidad por uno nuevo, con contacto integrado.

Boletín informativo