



BMW **Série 3 (E36) Berline**

Panne des feux éclairateurs de plaque, des feux éclairateurs de coffre et en partie du verrouillage centralisé.

Problème :

Les feux éclairateurs de plaque et les feux éclairateurs de coffre ne fonctionnent pas, et le verrouillage centralisé tombe partiellement en panne.

Cause :

Un câble est endommagé dans la zone de l'amortisseur gauche du hayon du coffre (voir photos).

Résolution du problème :

Un nouveau faisceau de câbles peut être monté ou bien les câbles endommagés doivent être réparés. Au cours de la production, la gaine de câble en plastique dur a été remplacée par une gaine plus souple. En règle générale, les véhicules les plus anciens sont concernés par cette gaine en plastique dur.

Remarque :

Les câbles d'origine réparés sont livrés avec l'équipement « verrouillage centralisé ». Pour les véhicules sans verrouillage centralisé, les câbles inutilisés doivent être isolés et attachés. Pour les véhicules sans ordinateur de bord, le câble gris/noir/jaune (feu éclairateur de plaque droit) doit être relié avec le câble gris/noir du faisceau de câbles du véhicule.

