



## **FORD Mondeo jusqu'au 13/07/98** **FORD Focus jusqu'à octobre 99** **FORD Cougar jusqu'à novembre 98** **Véhicules avec système d'alarme**

**Après la fermeture des portes, les lampes du marchepied et de l'habitacle sont toujours allumées.**

### Problème :

Les lampes du marchepied et de l'habitacle restent allumées après la fermeture des portes.

### Cause :

Un contacteur de portière défectueux peut en être la cause. De plus, l'alarme antivol peut tomber en panne ou être inactive.

### Résolution du problème :

Les gâches de portières ainsi que le contacteur de portière doivent être remplacés.

Procéder comme suit :

- Marquer la position de montage de la gâche de portière (2) sur le montant B ou le montant C, à l'aide d'un ruban adhésif (1) (voir figure)
- En déposant la gâche de portière, veiller à ce que la plaque de retenue soit bloquée contre tout glissement
- Dévisser les vis et retirer la fiche
- Retirer la gâche de portière avec le joint d'étanchéité
- Poser le joint d'étanchéité sur la nouvelle gâche de portière
- Aligner la gâche de portière sur les marquages (le mandrin de serrage (3) doit être à l'horizontale) et serrer fermement les vis
- Fermer la porte avec précaution et vérifier la position de montage de la porte dans la carrosserie
- Serrer les vis à un couple de 31 Nm
- Si nécessaire, répéter les étapes de travail pour toutes les autres portes

