



VW Golf 3 (1H)

Combiné / Interrupteur du chauffage de la lunette arrière : fonctions non correctes

Concernant les véhicules cités ci-dessus, une fonction non correcte de l'éclairage du combiné et du voyant de l'interrupteur du chauffage de la lunette arrière peut se produire.

L'éclairage du combiné, par ex., s'allume si le chauffage de la lunette arrière est activé. D'autre part, le voyant de l'interrupteur du chauffage de la lunette arrière s'allume si l'éclairage est activé.

La cause ici peut être la cassure d'un câble au niveau du passage des câbles du hayon (image). Si l'on constate, qu'après l'enlèvement du passage de câbles, ceux-ci sont cassés et l'isolation est endommagée, peut rétablir le fonctionnement correct de l'éclairage par une réparation adéquate.

