



## **AUDI A6 (4B)**

**Fusible Nr. 14 grillé, fonctionnement sporadique du verrouillage centralisé, du lève-vitre, du siège chauffant, du spot de lecture, de l'éclairage plancher et du plafonnier, de l'alarme antivol et du toit ouvrant.**

**Problème :**

Fusible Nr. 14 grillé, fonctionnement sporadique du verrouillage centralisé, du lève-vitre, du siège chauffant, du spot de lecture, de l'éclairage plancher et du plafonnier, de l'alarme antivol et du toit ouvrant.

**Cause :**

Un faisceau de câbles est endommagé au niveau des sièges avant. Il s'agit du faisceau de câbles pour le siège chauffant ou l'éclairage du plancher. Cela provoque un court-circuit au niveau de l'appui lombaire et entre l'assise et le dossier.

**Résolution du problème :**

Réparer les câbles endommagés et protéger les zones de frottement avec du feutre adhésif.  
Disposer les câbles qui sont éventuellement trop longs de telle façon à éviter de nouveaux dommages.