



MERCEDES

Classe M (W163)

type : 163.113/128/154/172/174/175/

Dysfonctionnement de la jauge à carburant

Problème :

L'affichage de la jauge à carburant n'est pas correct.

Cause :

La cause n'est pas forcément un capteur de niveau ou un combiné défectueux. Il est tout à fait possible que la façon de procéder au ravitaillement en essence soit à l'origine du problème. Si un remplissage du réservoir encore à moitié plein est effectué de façon répétée ou si les appoints sont de faible quantité (< 7 litres), il est possible que le remplissage ne soit plus détecté. Le système surveille et compare les valeurs actuelles et celles enregistrées lors de la dernière coupure de contact. Un ravitaillement n'est toutefois détecté que si la quantité de carburant augmente d'au moins 7 litres. Par ailleurs, le ravitaillement avec le contact mis peut également conduire à un affichage erroné.

Résolution du problème :

Remettre à zéro le combiné. Pour cela, enlever le fusible (f5) dans le module de fusibles et relais (espace pieds avant droit) et le remettre en place.

Indiquez au client comment procéder correctement au ravitaillement en essence.