



CITROËN

Xsara Picasso

Tous les modèles de 2005 à 2010

Défaillance du projecteur gauche

Si la panne de fonctionnement du projecteur gauche se produit sur les véhicules cités ci-dessus, une cause possible peut être un faisceau de câble endommagé / défectueux à proximité de l'appareil audio. Dommage de l'isolation d'un ou plusieurs câbles par un « frottement » sur le boîtier de l'appareil audio si le faisceau de câbles n'est pas bien positionné.

Ceci peut entraver le fonctionnement du calculateur multifonctions ou bien provoquer un court-circuit.

Contrôler préalablement le fonctionnement du fusible, démonter ensuite l'appareil audio et contrôler dans cette zone que le faisceau de câbles / l'isolation du câble n'est pas endommagé(e), le réparer et le remplacer si nécessaire et veiller à un positionnement correct.