



## **Audi A2**

### **Tutte le vetture**

#### **Le portiere non si chiudono**

Se viene riscontrato questo problema, una possibile causa è la presenza di corrosione nelle connessioni a spina dei montanti A e B.

A causa della penetrazione di acqua nelle connessioni a spina, i singoli contatti del connettore si corrodono e si verifica il suddetto problema.

Possono essere segnalati anche i seguenti inconvenienti:

- Gli alzacristalli non funzionano.
- Con il telecomando non si riesce né ad aprire né a chiudere le portiere.
- Le luci di illuminazione soglia nelle portiere non funzionano.
- Nello strumento multifunzioni appare l'indicazione "Portiere aperte" anche se le portiere sono chiuse.
- Registrazione nella memoria guasti del codice "Portiere difettose"; bus CAN in funzionamento monofilo.

In questi casi controllare le connessioni a spina sui montanti e sostituire i contatti corrosi. Sia il fascio cavi per la riparazione lato veicolo che il fascio cavi della portiera sono disponibili presso il costruttore del veicolo.

In ogni caso, al termine della riparazione si deve ingrassare i contatti con del grasso anticorrosione. Infine cancellare la memoria guasti e controllare se i sistemi funzionano perfettamente.