



Audi A6 **Data di costruzione da 08.2001 a** **03.2005** **con motore 2.0 L e codice motore ALT**

Il motore non si avvia

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere un relè di comando motore difettoso. Dopo un buon avvio del motore può inoltre capitare che il motore si spenga durante la marcia.

Nella memoria guasti possono essere memorizzati i seguenti codici di guasto:

- P0685 relè di alimentazione per la centralina motore/centralina trasmissione circuito aperto.
- P0688 relè di comando motore cortocircuito sul positivo della batteria.
- P1517 relè di comando motore malfunzionamento nel circuito.

In questo caso si deve sostituire il relè di comando motore (v. fig. posto connettore 3), che si trova nella scatola portafusibili, nella parte anteriore sinistra del vano motore. Quindi cancellare la memoria guasti.

