



## **BMW E36 Berlina**

### **Guasto delle luci targa, delle luci del vano bagagliaio e talvolta della chiusura centralizzata.**

Se su questi veicoli viene segnalato un mancato funzionamento delle luci targa e delle luci del vano bagagliaio, e talvolta anche un malfunzionamento della chiusura centralizzata, una possibile causa è un cavo danneggiato dall'ammortizzatore pneumatico sinistro del portello bagagliaio (vedi figure).

Per rimediare all'inconveniente è necessario sostituire il fascio di cavi o riparare i cavi danneggiati.

In linea di montaggio della vettura è stato rilevato questo inconveniente e la guaina dei cavi in plastica dura è stata sostituita con una nuova guaina più morbida.

Di norma sono coinvolti i veicoli più vecchi dotati della guaina in plastica dura.

#### **Nota:**

I cavi originali per la riparazione vengono consegnati con l'equipaggiamento "Chiusura centralizzata". Sui veicoli senza chiusura centralizzata isolare e legare i cavi non necessari. Sui veicoli senza Check Control collegare il cavo grigio/nero/giallo (luce targa destra) con il cavo grigio/nero del cablaggio del veicolo.

