



Daewoo Nubira J100/J150

Il retronebbia si accende in modo indipendente

Su questi veicoli è possibile che la luce retronebbia si accenda in modo indipendente nonostante sia disattivata.

Per risolvere il problema può essere d'aiuto montare due diodi supplementari (schema elettrico, pos. A) nella guida cavi bianca e gialla (schema elettrico, Pin 15 ed E) vicino al relè del retronebbia (pos. B).

Prima di saldare i diodi disponibili presso i rivenditori Daewoo, fare attenzione alla polarità (la freccia indica il senso della corrente).

Utilizzare una guaina termoretraibile come isolante.

