



Fiat

Grande Punto (199)

Motore: 1.2 i (48 KW)

Motorino di avviamento non funzionante

Il motore non si avvia

Su questi veicoli un relè difettoso del motorino di avviamento può far sì che il motore non si metta in moto o non si avvii.

Il relè che comanda il motorino di avviamento può rimanere temporaneamente "agganciato". Di conseguenza non viene comandato il motorino di avviamento.

Nella memoria guasti, quindi, viene spesso memorizzato il codice di guasto P0657 (Tensione batteria a monte/a valle del relè principale; Errore tensione di alimentazione).

Per rimediare a questo inconveniente controllare ed eventualmente sostituire il fusibile (30A) e il relè per il comando del motorino di avviamento. Il fusibile e il relè si trovano nella scatola fusibili del vano motore.