



Ford Mondeo '97, costruite tra 08/96 e 11/99

Altoparlanti temporaneamente non funzionanti.

Se su questi veicoli viene segnalato, che gli altoparlanti talvolta non funzionano, una possibile causa è un connettore difettoso sulla radio.

Il riscaldamento provoca un aumento delle resistenze di contatto.

Per l'eliminazione dei guasti è necessario sostituire il connettore del collegamento verso l'altoparlante.

A tal fine procedere come segue:

- Verificare che il codice radio sia disponibile.
- Smontare la radio, estrarre i connettori per l'alimentazione elettrica e l'altoparlante.
- Tagliare i fili del connettore per l'altoparlante in punti spostati l'uno rispetto all'altro (per la lunghezza dei cavi sul nuovo connettore fare riferimento alla figura in basso).
- Spelare le estremità dei fili, spostare dai fili le guaine termorestringenti e saldare il nuovo connettore (non utilizzare contatti a crimpare).
- Fare scorrere le guaine termorestringenti sul punto di saldatura e serrarle con un riscaldatore ad aria calda.
- Fasciare il punto riparato con del nastro isolante per prevenire l'insorgenza di rumori.
- Inserire il connettore per l'alimentazione elettrica e l'altoparlante sulla radio.

Fissare il cavo dell'altoparlante alla radio con una fascetta.

- Montare la radio, introdurre il codice
- Effettuare il controllo della funzionalità



Cavo del veicolo



Connettore