



## VW Golf 3 (1H)

### Strumento combinato / Interruttore lunotto termico: funzioni non plausibili

Nelle suddette vetture è possibile che si verifichi un malfunzionamento dell'illuminazione nello strumento combinato e della spia di controllo dell'interruttore del lunotto termico.

In questi casi è p.es. possibile che l'illuminazione dello strumento combinato si accenda quando viene attivato il lunotto termico oppure che la spia di controllo dell'interruttore del lunotto termico si accenda quando si attivano le luci. La causa può essere la rottura di un cavo nella zona del passacavo nel portellone posteriore (foto). Se dopo aver rimosso il passacavo si dovessero notare cavi rotti o danni all'isolamento, attraverso una riparazione a regola d'arte è possibile ripristinare il corretto funzionamento dell'illuminazione.

