



BMW

Serie 3 (E46)

Tutti i modelli Touring

Data di costruzione: 2001-2005

Guasto delle luci targa

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa non è necessariamente la lampadina. La forte umidità all'interno dei fanali provoca la corrosione dei contatti (vedere fig. 1). L'azione di capillarità nei cavi può portare a infiltrazioni di acqua nell'interruttore a contatto, che generalmente si corrode e quindi non fa più contatto. Questo può provocare sporadicamente l'apertura o la chiusura spontanea del portellone posteriore. In questo caso procedere come segue:

- Smontare il gruppo targa svitando le quattro viti Torx (vedere fig. 2). Su entrambi i lati il gruppo è ancora fissato alla carrozzeria. Servendosi di una leva in plastica, staccare con cautela il gruppo targa dalla carrozzeria.
- Pulire i contatti delle luci targa. Se il danno non può essere riparato facilmente, sostituire il portatarga.
- Se il portellone posteriore si blocca o si sblocca sporadicamente, controllare l'interruttore a contatto e sostituirlo se necessario (vedere fig. 3).
- Rimontare le parti smontate in sequenza contraria. Controllare il funzionamento delle luci e degli interruttori.



