



VW Golf IV Tot bouwjaar 02/1999

Uitval van centrale vergrendeling, interieurverlichting en leeslampjes, zekering nr. 14 doorgebrand.

Wanneer bij deze voertuigen wordt geconstateerd dat de centrale vergrendeling, de interieurverlichting en leeslampjes het niet doen en dat zekering nr. 14 is doorgebrand, is er mogelijk een kabel beschadigd.

Het betreft hier de kabels naar het kofferdeksel bij de dakversteviging aan de C-stijl rechts en links.

Om dit probleem te verhelpen, dient u eventueel beschadigde kabels te repareren of beter te isoleren om ze tegen schuren te beschermen. Zekering nr. 14 moet worden vervangen.

Flits-info

