



## **VW**

### **Transporter (T4)**

### **Bouwjaar: 1992 - 2000**

### **Motor: ABL (1,9 TD)**

#### **Oliedrukcontrolelampje licht op / knippert**

Als het oliedrukcontrolelampje in deze voertuigen oplicht of gaan knipperen, is er mogelijk een elektrische aansluiting op de generator defect.

Begrijpelijkerwijs controleert de monteur in dit geval eerst de oliedruk en vervangt indien nodig de oliedrukschakelaar. Dit lost de storing niet altijd op. Bij het hierboven genoemde voertuig moeten ook de elektrische aansluitingen op de generator worden gecontroleerd. Gecorrodeerde of losse aansluitingen (klem "W" = toerentalsignaal) kunnen ertoe leiden dat het oliedrukcontrolelampje in het combi-instrument door een "keerstroom/lekstroom" oplicht of gaat knipperen. Deze informatie kan ook van toepassing zijn op andere voertuigen, modellen en motoruitvoeringen.