



Audi A2, wszystkie pojazdy

Drzwi się nie zamykają

Korozja w połączeniach elektrycznych przy słupkach A i B może być przyczyną wymienionej w tytule usterki. W wyniku wnikania wody do połączeń styki korodują i dochodzi do wyżej wymienionej awarii. Mogą pojawiać się jeszcze dodatkowe objawy:

- Nie działa elektryczny podnośnik szyb.
- Drzwi nie dają się ani otworzyć ani zamknąć pilotem.
- Nie działają lampki do wsiadania w drzwiach.
- W samochodach kombi pojawia się wskazanie „Otwarte drzwi”, mimo że wszystkie drzwi są zamknięte.
- Wpis w pamięci błędów: „Uszkodzenie drzwi - szyna CAN Bus w trybie jedнопrzewodowym”.

W celu rozwiązania problemu trzeba sprawdzić połączenia wtyczkowe przy tych słupkach i wymienić skorodowane styki. Producent oferuje zestawy naprawcze przewodów, jak i zestaw przewodów drzwiowych. Po naprawie należy jednak na wszelki wypadek powlec styki smarem zabezpieczającym przed korozją. Na zakończenie należy wykasować pamięć błędów i sprawdzić działanie poszczególnych systemów.