



## Daewoo Nubira J100/J150

### Samoczynnie włączają się tylne światła przeciwmgłowe.

W wyżej wymienionych pojazdach może dochodzić do samoczynnego włączania się tylnych świateł przeciwmgłowych, mimo ich wyłączenia. Środkiem zaradczym może być wmontowanie dwóch dodatkowych diod (patrz schemat, poz. A) w kable biały i żółty (patrz schemat, styk 15 i E), w pobliżu przekaźnika tylnych świateł przeciwmgłowych (poz. B). Przed wlutowaniem diod, dostępnych u sprzedawców Daewoo, należy koniecznie zwrócić uwagę na kierunek zaporowy (strzałka w kierunku przepływu prądu). Do zaizolowania należy zastosować wąż kurczliwy.

