



Opel

Antara

Rok modelowy: 2007

Z silnikiem: Z20DMH/Z20DM/Z24XE/Z32SE

Wyświetlacz radioodtwarzacza sporadycznie się wyłącza / silnik znajduje się w trybie awaryjnym

W wymienionych modelach pojazdów wadliwy regulator generatora może powodować sporadyczne wyłączenie się wyświetlacza radioodtwarzacza. Silnik może również przechodzić do trybu awaryjnego.

W związku z tym problemem często są rejestrowane następujące kody błędów:

Body Control Modul (BCM): B1517 (napięcie akumulatora)
Sterownik silnika: P0621 (Błąd generatora)
P0622 (Błąd generatora)

W celu rozwiązania tego problemu należy zainstalować zmodyfikowany regulator generatora (93744610).

Podczas produkcji używane są zmodyfikowane regulatory od numerów podwozia:

WOLLA63F870094862 - dla kodu silnika Z20DM/Z20DMH
WOLLA63F170151709 - dla kodu silnika Z24XE
WOLLA63F370094865 - dla kodu silnika Z32SE

Wskazówka: Po naprawie zresetować pamięć błędów.

Krótkie informacje