



Peugeot 306 (N3)

Zapala się lampka kontrolna ABS

W wyżej wymienionych pojazdach lampka kontrolna ABS może zapalać się na krótko przy załączeniu biegu wstecznego albo włączaniu oświetlenia. Problem wywołany jest przez prąd błądzący, którego przyczyną jest złe połączenie z masą świateł cofania. Po załączeniu biegu wstecznego albo włączeniu oświetlenia na światłach hamowania pojawia się napięcie, mimo że hamulec nie jest uruchamiany. Jest to interpretowane przez moduł sterujący ABS tak, jakby uszkodzony był wyłącznik światła hamowania, co powoduje zapalenie się lampki kontrolnej ABS. W module sterującym może być zapisany kod błędu.

Aby usunąć przyczynę usterki, należy sprawdzić połączenie z masą świateł cofania. Szczególną uwagę należy zwrócić na połączenie z masa poszczególnych żarówek w tych światłach.

Przy eliminacji źródeł usterek zaleca się przyłączyć oddzielny przewód masowy bezpośrednio do oprawki żarówki. Po usunięciu usterki należy na nowo odczytać pamięć błędów i ewentualnie wykasować ją.