



Mercedes CLK (209)

Światło hamowania/tylne światło postojowe nie działa

Jeżeli w wymienionych modelach pojawi się problem z działaniem świateł hamowania i/lub tylnych świateł postojowych, należy zwrócić szczególną uwagę na żarówki i ich oprawy. Może się zdarzyć, że lampka kontrolna układu monitorowania sprawności lamp nie wyłączy się mimo wymiany uszkodzonej żarówki. W takim przypadku należy sprawdzić, czy styki oprawy żarówki nie są skorodowane oraz czy napięcie początkowe i kontakt są wystarczające. Jeżeli w dalszym ciągu problem nie został rozwiązany, należy wymieniać wszystkie 6 żarówek tylnych świateł pozycyjnych i świateł hamowania:

2 x żarówka świateł hamowania 12 V/21 W

2 x żarówka świateł przeciwmgielnych i tylnych świateł pozycyjnych 12 V 21/4 W

2 x żarówka tylnych świateł pozycyjnych 12 V/5 W

Należy pamiętać o tym, że należy zainstalować żarówki tego samego producenta lub żarówki o tym samym oporze. Układ monitorowania sprawności żarówek jest bardzo wrażliwy na spadki napięcia lub różne opory żarówek.