



Audi

A4 com motor a gasolina 2,0 L

Letras de identificação do motor ALT

O motor não arranca ou vai abaixo, a luz de controlo do motor acende, bateria sem carga.

Se, nestes veículos, for relatado que o motor vai abaixo ou não pega, a luz de controlo do motor acende ou que a bateria descarrega, uma possível causa é um relé de comando do motor com defeito. Para o diagnóstico de avarias deve-se consultar adicionalmente a memória de avarias do aparelho de comando do motor. Se o relé de comando do motor for a causa da avaria podem estar registadas as seguintes avarias na memória de avarias:

P1517 □ Relé de comando do motor, mau funcionamento, circuito eléctrico

P0685 □ Relé de alimentação do aparelho de comando do motor, circuito eléctrico aberto

P0688 □ Relé do comando do motor, curto-circuito B+

Se estes códigos de avaria estiverem registados no aparelho de comando do motor é necessário substituir o relé de comando do motor. De seguida deve-se apagar a memória de avarias e efectuar um teste de funcionamento.

Nota

O relé de comando do motor encontra-se na caixa eléctrica, na caixa de água esquerda, por baixo do pára-brisas. Trata-se de um relé preto no posto dos conectores 3.