



Audi A6

Ano de construção de 08.2001 até 03.2005

Com motor 2.0 L e código do motor ALT

O motor não arranca

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, a causa pode residir num relé de comando do motor com defeito. Adicionalmente, após o arranque do motor pode ocorrer que este se desligue durante a marcha. Podem estar registados os seguintes códigos de avaria na memória de avarias:

- P0685 Relé de alimentação para aparelho de comando do motor/aparelho de comando do accionamento circuito eléctrico aberto.
- P0688 Relé de comando do motor curto-circuito no pólo positivo da bateria.
- P1517 Relé de comando do motor funcionamento defeituoso no circuito eléctrico.

Neste caso é necessário substituir o relé de comando do motor (ver Fig. ficha 3). Este encontra-se na caixa de fusíveis situada na parte dianteira esquerda do compartimento do motor. De seguida apague a memória de avarias.



