



Land Rover Defender

Todos os modelos diesel Td5

Nº de chassis: XA 159810 - YA 183386

As luzes do travão não funcionam/ Bateria sem carga

Se nos veículos acima referidos ocorrer uma avaria das luzes do travão ou uma descarga da bateria durante a marcha, tal pode dever-se a um fusível com defeito. Verificar o fusível comum às luzes do travão e ao farol de marcha-atrás na caixa de fusíveis no lado do passageiro. O fusível de 10 amperes existentes pode queimar se, devido ao funcionamento do reboque, a carga eléctrica for superior à carga do veículo em mais de 3,5 amperes. Uma vez que o fusível também protege o circuito eléctrico do regulador do alternador, a bateria deixa de ser carregada em caso de defeito do fusível.

Neste caso, o fusível de 10 A pode ser substituído por um fusível de 15 A. No entanto, o sistema eléctrico deve ser previamente inspeccionado quanto a contactos e curto-circuitos.

Atenção:

O uso de um fusível com mais de 15 A pode provocar danos na rede de bordo.