

Hyundai Getz - Motoraussetzer und unrunder Leerlauf | HELLA

Hyundai

Getz

Baujahr: 2002 bis 2005

Alle Modelle mit 1.1 L Motor

Motoraussetzer und unrunder Leerlauf.

Werden bei diesen Fahrzeugen die oben genannten Fehler bemängelt, ist eine mögliche Ursache ein verschmutzter Leerlaufsteller. Durch Ölkohleablagerungen am/ im Leerlaufsteller können die Werte des Motorsteuergerätes zur Leerlaufregelung mechanisch nicht mehr eingestellt werden.

Um den Fehler zu beheben, kann der Leerlaufsteller mit geeignetem Reinigungsmittel behandelt werden. Zusätzlich sollten Bauteile/ Aggregate in diesem Bereich (die zu der o.g. Fehlerursache führen können), auf Schmutzablagerungen sichtgeprüft werden (z.B.: Kurbelgehäuse-Entlüftung, Schläuche, etc.).

Bei stark verschmutzten Aggregaten wird empfohlen diese zu erneuern, da es durch den Reinigungsvorgang zu Beschädigungen kommen kann und dadurch der einwandfreie Motorlauf nicht gewährleistet ist.