



## **Audi A6** **Produktionsår fra 08.2001 til 03.2005** **med 2,0 l motor og motorkode ALT**

### **Motoren starter ikke**

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være et defekt motorstyrerelæ. Men det kan også ske, at motoren går ud under kørslen efter en vellykket motorstart. Følgende fejlkoder kan være gemt i fejlhukommelsen:

- P0685 forsyningsrelæ til motorstyreenhed/drevstyreenhed – åben strømkreds.
- P0688 motorstyrerelæ – kortslutning ved batteriets pluspol.
- P1517 motorstyrerelæ – funktionsfejl strømkreds.

I dette tilfælde skal motorstyrerelæet (se fig. stikplads 3) udskiftes. Det sidder i sikringsboksen, forrest til venstre i motorrummet. Slet derefter fejlhukommelsen.



