



Seat Toledo Med 1,6 l Motor (AUS, AZD)

Batteriet aflades, generatoren producerer ingen ladespænding

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at batteriet aflades og generatoren ikke producerer ladespænding, kan en mulig årsag være mangelfuld stelforbindelse. I dette tilfælde går det ud over hovedstelforbindelsen mellem batteriet og gearkassen. Her er kabelskoen til fastgørelse af stelforbindelsen ved gearskrue gået i stykker. Denne er placeret direkte over starteren. Årsagen til bruddet på kabelskruen er en for kort stelforbindelse. Fejlen afhjælpes ved at montere en ny stelforbindelse. Det nye kabel er længere, så at en ny skade forhindres.

Vær generelt opmærksom på følgende:

For at undgå unødvendige generatorskift, skal ladespændingen kontrolleres. Opnås den foreskrevne ladespænding ikke, skal der med et separat stelkabel oprettes en direkte stelforbindelse mellem generatoren og karosseriet. Gentag derefter målingen. Er måleværdierne OK, kan du gå ud fra, at der er tale om en dårlig stelforbindelse.