



Kia **Rio** **Alle modeller, 2000 - 2004**

Motorkontrollampen lyser. Motoromdrejningerne svinger.

Hvis kunder klager over motorkontrollampen ved de ovennævnte modeller og påpeger kunden desuden over svingende motoromdrejningstal, kan dette muligvis føres tilbage til en løs forbindelse ved gasspjældspotentiometeret.

For at afhjælpe dette problem bør man først visuelt kontrollere og rense stikpins på gasspjældspotentiometeret og på kabelbundtets multistik.

Bemærk:

Spændingsen på klemmerne på gasspjældspotentiometeret bør kontrolleres på følgende måde:

- Potentiometer på klemmen (stel) ca. 0V.
- Potentiometer ved spændingsforsyningen ca. 5V
- Potentiometer klemme (signal) spænding forandres alt efter gasspjældets stilling.

Ved en defekt sensor, skal denne udskiftes. Modelspecifikke sensorer kan findes i Hella's program.



Eksempel: