



## **VW Polo type: 6N2** **Løse stelforbindelser**

### **Motoren starter og dør igen, motoren starter ikke.**

Hvis ovennævnte biler efter start straks dør igen eller i fugtigt vejr overhovedet ikke starter, kan årsagen være løse stelforbindelser. Vi anbefaler følgende fremgangsmåde:

- Udfør en selvdiagnose
- Hvis der er gemt en fejlkode, og denne ikke kan slettes, eller styreenheden ikke reagerer, skal alle stelforbindelser kontrolleres, og i givet fald renses og spændes med et tilspændingsmoment på 9 Nm. Vær især opmærksom på forbindelserne i tunnelområdet (se foto).
- Forsøg nu igen at slette fejlkoden eller at etablere forbindelse til styreenheden.



Bulletin