



Audi A6 **Baujahr von 08.2001 bis 03.2005** **mit 2.0 L Motor und Motorcode ALT**

Motor startet nicht

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein defektes Motorsteuerrelais die Ursache dafür sein. Zusätzlich kann es aber auch nach einem erfolgreichem Motorstart passieren, dass der Motor während der Fahrt ausgeht. Folgende Fehlercodes können im Fehlerspeicher abgelegt sein:

- P0685 Versorgungsrelais für Motorsteuergerät/Antriebssteuergerät – offener Stromkreis.
- P0688 Motorsteuerrelais – Kurzschluss an Batterie Plus.
- P1517 Motorsteuerrelais – Fehlfunktion Stromkreis.

In diesem Fall muss das Motorsteuerrelais (s. Abb. Steckplatz 3) erneuert werden. Dieses befindet sich im Sicherungskasten, vorne links im Motorraum. Anschließend noch den Fehlerspeicher löschen.

