



Opel Monterey con motor 3,0 DTI (4JX1)

Tras un largo período de inactividad, el motor tiene problemas de arranque.

Si en estos vehículos se detecta que el motor tiene problemas al arrancar tras un largo período de inactividad (tiempo de arranque de hasta 3 minutos), la causa puede radicar en la formación de burbujas de aire en el elemento filtrante de combustible. Para corregir este fallo, es preciso montar un elemento filtrante de combustible modificado. Para ello se debe proceder de la manera siguiente:

- Desmontar el elemento filtrante de combustible.
- Desmontar el conmutador y el tornillo de purga del antiguo elemento filtrante y montarlos en el nuevo.
- Limpiar la superficie de estanqueidad y montar el nuevo elemento filtrante.
- Purgar el sistema de combustible.
- Arrancar el motor y realizar una comprobación de estanqueidad.