



## **Opel Antara**

**Año modelo: 2007**

**Con motor: Z20DMH/Z20DM/Z24XE/Z32SE**

### **La pantalla de la radio se paga sola / El motor pasa a modo de emergencia**

En los vehículos arriba mencionados puede apagarse sola la pantalla de la radio debido a un fallo en el regulador del alternador. Además, el motor puede pasar a funcionar en modo de emergencia.

Por ello, a menudo se almacenan los siguientes códigos de avería:

Módulo de unidad de control (BCM): B1517 (tensión de la batería)

Unidad de control del motor: P0621 (fallo en el alternador)  
P0622 (fallo en el alternador)

Para solucionar este problema habría que instalar un nuevo regulador del alternador ya modificado (93744610).

A partir de los siguientes números de chasis ya se han instalado en fábrica nuevos reguladores:

W0LLA63F870094862 - para código motor  
Z20DM/Z20DMH

W0LLA63F170151709 - para código motor Z24XE

W0LLA63F370094865 - para código motor Z32SE

Indicación: Tras la reparación, borrar la memoria de averías.