



Opel Astra G

Año de fabricación: 1998 – 2000

Con motor: X16SZR

Problemas de arranque / el motor se para / distintos códigos de avería

Si en los vehículos arriba indicados se producen problemas de arranque y/o si el motor se para y al mismo tiempo se almacenan varios códigos de avería, puede considerarse como posible causa la unidad de control del motor. La corrosión en la unidad de control puede provocar estos fallos. Pueden verse afectados por este fallo las unidades de control con un "código" entre 8001 y 9342. Éstas deberán sustituirse, salvo que lleven la inscripción "Remanufactured" (refabricado). Las 4 primeras cifras que se encuentran después de la combinación de letras en la etiqueta de la unidad de control, sirven para identificarlas.



Boletín informativo