



Opel Corsa C, año de fabricación 2001->02 **Opel Agila, año de fabricación 2001->02**

El motor no arranca o marcha irregularmente.

Afecta a motores: Z10XE / Z12XE

Si se detectan los fallos anteriores, el motivo se puede deber a los cables de conexión a tierra o a las conexiones.

Debido a radiaciones parásitas pueden manifestarse fallos en la evaluación de la señal en la unidad de control del bloqueo de la dirección. Además, en la memoria se almacenará el código de error P1612 (bloqueo de dirección, ninguna o señal errónea).

En este caso se tendrán que comprobar todos los cables a tierra del motor y de la carrocería, así como las conexiones en la unidad de control WFS y ECU, y en caso necesario habrá que fijarlas.

Seguidamente habrá que borrar la memoria de errores.

Atención:

Un cambio de la unidad de control del WFS o del ECU no resolvería este problema ya que las radiaciones parásitas seguirán existiendo.