



## **AUDI A6** **Août 2001 à mars 2005** **avec moteur 2.0 l et code** **moteur ALT**

### **Le moteur ne démarre pas**

#### **Problème :**

Le moteur ne démarre pas. Il se peut également qu'après un démarrage réussi, le moteur se coupe pendant le trajet.

#### **Cause :**

Un relais de gestion moteur défectueux peut être en cause.

Les codes de défaut suivants peuvent être enregistrés dans la mémoire des défauts :

- P0685 Relais d'alimentation pour calculateur moteur / calculateur transmission □ circuit ouvert.
- P0688 Relais de gestion moteur □ court-circuit au plus batterie.
- P1517 Relais de gestion moteur □ dysfonctionnement circuit.

#### **Résolution du problème :**

Remplacer le relais de gestion moteur (voir figure, emplacement 3). Il se trouve dans la boîte à fusibles, devant à gauche dans le compartiment moteur. Effacer ensuite la mémoire des défauts.

