



PEUGEOT

206 + 307 + Partner

2000-2002

Moteur : 1,6i 16V (TU5JP4 | NFU)

Le voyant s'allume /Code défaut : "Mélange trop pauvre/trop riche"

Problème :

Le moteur fonctionne par à-coups, le régime moteur diminue et/ou le moteur cale. Le voyant diagnostic s'allume. Le défaut "Mélange trop pauvre/trop riche" est enregistré dans la mémoire des défauts du calculateur moteur.

Cause :

Des dommages dus aux vibrations causées au niveau des connexions du boîtier papillon et/ou du capteur de température d'air peuvent être en cause.

Résolution du problème :

Procéder comme suit :

- Contrôler et le cas échéant réparer les connexions des branchements électriques
- Fixer le câble du capteur de température d'air au connecteur du boîtier papillon

Effectuer ensuite une initialisation du boîtier papillon en mettant le contact pendant 40 secondes. Pendant ce laps de temps, on ne doit ni démarrer le moteur ni actionner la pédale d'accélérateur.