### Info Véhicule



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

16 novembre 2006

#### 4 4

## VOLVO S 80

# Tous modèles à essence avec capteur de position de pédale d'accélérateur électronique

# Le régime moteur ne dépasse pas les 4000 tours/mn

### Problème:

Le régime moteur ne veut pas dépasser les 4000 tr/mn quelle que soit la vitesse engagée.

### Cause:

Un boîtier papillon défectueux ou fortement encrassé peut être en cause.

### Résolution du problème :

Essayer de nettoyer le boîtier papillon. Si le nettoyage ne résout pas le problème, remplacer le boîtier papillon.

### Nota:

Après le remplacement, le nouveau boîtier papillon doit être adapté au calculateur de gestion du moteur à l'aide d'un outil de diagnostic approprié.



